


Elektrische Verbindungstechnik, für AS-Interface

Datenblatt – ASI-SS

- Konfigurationsstecker für Master: Vor dem Konfigurationsprozess wird der Stecker auf den Master gesteckt. Nun kann Betriebsspannung angelegt werden. Wird der Stecker während des Betriebs vom Master abgezogen, so wird die Konfiguration im Master nichtflüchtig gespeichert.
- 2-polig




Allgemeine Technische Daten	
Typ	ASI-SS-CONFIG
Einbaulage	beliebig
Schutzart	IP65
Werkstoff-Info Kontakt	Bronze
Werkstoff-Info Kontaktoberfläche	Nickel-Zinn-Legierung
Werkstoff-Info Gehäuse	Polybutylenterephthalat
Betriebstemperatur [°C]	-40 ... +85

Bestellangaben						
Ansicht	Befestigungsart	Nennspannung [V]	Nennstrom je Kontakt [A]	Produktgewicht [g]	Typ	Teile-Nr.
	Rändelschraube	250 AC	3	10,7	ASI-SS-CONFIG	18 961

Abmessungen Download CAD-Daten → www.festo.com

ASI-SS-CONFIG



1 Schutzkappe