


Входящ модул CPX-P-8DE-N

Номер на част: 565933

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Размери Ш x Д x В	(вкл. свързващ блок и технология на присъединяване) 50 mm x 107 mm x 70 mm
Размер на растерната решетка	50 mm
Начин на закрепване	върху свързващ блок CPX-M-GE..
Тегло на продукта	100 g
Температура на околната среда	-5 °C...50 °C
Температура на лагера	-20 °C...70 °C
Относителна влажност на въздуха	95 % без кондензация
Клас защита	в зависимост от колекторната плоча
Макс. дължина на проводника	200 m
Сертификат за LABS	VDMA24364 зона III
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Материал на тялото	Подсилен с POLYAMID PC
Светодиодни дисплеи	1 Обща диагностика 8 Диагностика на канал 8 Състояние на канала
Диагностика	Скъсване на проводник за всеки канал Нарушаване на граничната стойност за всеки канал Късо съединение за всеки канал Грешка при параметризирането
Контролни елементи	DIL превключвател
Параметризация	Формат на данните Време за стабилизиране на входа за всеки канал Входна функция за всеки канал Заместваща стойност в случай на диагностика за всеки канал Време за удължаване на сигнала за всеки канал Време за стробиране за всеки канал Контрол гранични стойности на всеки канал Контрол късо съединение на всеки канал Параметри за контрол Конфигурация на брояча за всеки канал горна гранична стойност на един канал долна граница за всеки канал Контрол за скъсване на проводник на всеки канал

Характеристика	Стойност
Допълнителни функции	Измерване на честотата Функция на брояч
Номинално работно напрежение DC	24 V
Допустими колебания на напрежението	+/- 25 %
Остатъчни пулсации	0,4 Vss
Потребление на вътрешен ток при номинално работно напрежение	По принцип 75 mA
Създаване на мост при прекъсване на мрежата	20 мсек
Защита от неправилна полярност	за работно напрежение
Брой входове	8
Характеристика на входовете	съгласно EN 60947-5-6
Ниво на превключване	съгласно EN 60947-5-6
Време за стабилизиране на входа	3 ms (с възможност за параметризиране 0 ms, 10 ms, 20 ms)
Разделяне на потенциалите канал - канал	не
Разделяне на потенциалите канал - Вътрешна Bus	да
Защита с предпазители (късо съединение)	на всеки канал