


modulo AS-i VAEM-S6-S-FAS-8-8E

Codice prodotto: 549045

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Interfaccia Fieldbus	Connettore femmina M12x1/4 poli Connettore maschio M12x, 4 poli
Diagnosi specifica per dispositivo	Cortocircuito/sovraccarico, ingressi Tensione insufficiente Mediante errore di periferia:
Posizione di montaggio	Qualsiasi
Numero max. posti valvola	4 con valvole bistabili 8 con valvole monostabili
Numero max. bobine	8
Protezione contro l'inversione di polarità	Per tutte le connessioni elettriche a tensione di esercizio
Elementi di comando	Interruttore DIL
Numero di slave per dispositivo	2
Tensione d'esercizio CC, interfaccia AS	26,5 ... 31,6 V
Indicazione sulla tensione di carico	Mediante connessione tensione sotto carico (24 V cc)
Intervallo della tensione di carico CC	21,6 ... 26,4 V
Numero max. uscite	8
Numero max. ingressi	8
Tensione d'esercizio nominale CC, interfaccia AS	26,5 V
Tensione di carico nominale CC	24 V
Tensione d'esercizio nominale CC	24 V
Ondulazione residua, interfaccia AS	≤ 20 mVss
Ondulazione residua, tensione di carico	4 Vss
Livello di commutazione	Segnale 0: ≤ 5 V Segnale 1: ≥ 11 V
Oscillazioni di tensione ammissibili	+/- 10 %
Marchio CE (vedi dichiarazione di conformità)	Ai sensi della direttiva CE sulla compatibilità elettromagnetica Ai sensi della direttiva CE sulla bassa tensione
Classe di resistenza alla corrosione CRC	0 - nessuno stress da corrosione
Conformità PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura di stoccaggio	-20 ... 60 °C
Umidità relativa dell'aria	0 - 90 %
Grado di protezione	IP65 In condizioni di montaggio
Temperatura ambiente	-5 ... 50 °C
Peso	300 g
Connessione elettrica	Fieldbus
Logica di commutazione, ingressi	PNP (a commutazione positiva)
Connessione elettrica	Con CPX
Intervallo d'indirizzamento	1 ... 31 (0) Regolazione mediante dispositivo indirizzamento interfaccia AS
Separazione galvanica interfaccia Fieldbus	Fotoaccoppiatore
Indicatore LED specifico per bus	AS-i: esercizio interfaccia AS Aux/Pwr: alimentazione in tensione interfaccia AS Guasto: errore interfaccia AS
Indicatore LED specifico per prodotto	0 ... 7: stato di commutazione ingressi 12/14: stato di commutazione valvole (su valvola)

Caratteristica	Valore
Identificazione prodotto	ID1=Fh ID2=Eh
Materiale guarnizioni	NBR PUR
Materiale del corpo	PA
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS