

Modul intrari/iesiri CPX-2ZE2DA

Numar piesa: 576046

FESTO



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Dimensiuni l x L x H	(inclusiv blocul de interconectare si tehnologia de conectare) 50 mm x 107 mm x 50 mm
Dimensiune grila	50 mm
Greutate produs	130 g
Temperatura ambianta	-5 °C...50 °C
Temperatura de depozitare	-20 °C...70 °C
Tip de protectie	IP65 IP67
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	1 - stres redus la coroziune (in stare instalata)
Lungimea max. a cablului	30 m
Conformitatea LABS	VDMA24364-B2-L
Autorizare	UL - Recunoscut (OL)
Nota privind materialele	Conform RoHS
Material carcasa	Material plastic
Afisaje LED	1 Diagnostic colectiv 10 Starea canalelor 2 Diagnoza modulelor 2 Diagnoza canalelor
Diagnoza	Diagnoza in functie de regimul de lucru
Numar iesiri	2
Parametrizare	Temporizare On / Off Iesire de frecventa Masurarea vitezei Iesire de impulsuri Tren de impulsuri Masurarea turatiei Masurarea frecventei Masurarea duratei perioadei Modul operare motor Pozitionare Modulatie latimii impulsului Numarare, o data Numaratoare fara sfarsit Numaratoare, periodic
Domeniu de tensiune de lucru CC	18 V...30 V
Tensiune nominala de functionare CC	24 V

Caracteristica	Valoare
Consumul de curent intrinsec la tensiunea nominala de functionare	Standard 35 mA
Numar intrari	2
Intrari caracteristice	conform IEC 1131-2, tip 02
Niveluri de comutare	Semnal 0: $\leq 5\text{ V}$ Semnal 1: $\geq 11\text{ V}$
Logica de comutare intrari	PNP (comutare pozitiva)
Timp de decuplare de intrare	0,1 μs (0,2 μs ,0,4 μs ,0,8 μs ,1 μs ,2 μs ,4 μs ,8 μs ,10 μs ,50 μs ,100 μs ,500 μs ,1ms,3ms,10ms,20ms parametrizabil)
Total max. intrari de curent per modul	2 A
Caracteristica iesiri	IEC1131-T2
Logica de comutare iesiri	NPN (comutare negativa) PNP (comutare pozitiva) Driver push-pull
Total iesiri de curent max. per modul	10 A
Alimentarea max. cu energie electrica per canal	5 A reglabil (sarcina lampa 20 W)
Separare potential canal - canal	nu
Iesiri de separare potential canal - bus intern	Iesiri - Da, atunci cand se utilizeaza o alimentare intermediara
Protectie cu sigurante (scurtcircuit)	siguranta electronica interna pentru fiecare canal