


# kit axial EAMM-A-P3-28D-40P

N° de pièce: 1982886

FESTO

convient pour les actionneurs électriques.



## Fiche technique

| Caractéristique                      | Valeur         |
|--------------------------------------|----------------|
| Position de montage                  | indifférent    |
| Conformité PWIS                      | VDMA24364-B2-L |
| Température de stockage              | -25 ... 60 °C  |
| Humidité relative de l'air           | 0 - 95 %       |
| Degré de protection                  | IP40           |
| Température ambiante                 | -10 ... 60 °C  |
| Couple transmissible                 | 0,2 Nm         |
| Poids du produit                     | 60 g           |
| Code d'interface, actionneur         | P3-28D         |
| Code d'interface, moteur             | 40P            |
| Code d'interface, carter de couplage | 28D            |
| Note sur la matière                  | Conforme RoHS  |