


Servomotor MTR-AC-100-3S-AB

Cod: 526732

FESTO

fară redutor, cu frana.



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
senzor de pozitie a rotorului	Resolver
supraveghere temperatura	rezistență PTC
numărul max. de turatii	5.320 1/min
număr nominal de turatii	4.300 1/min
tensiune de operare DC frana	24 V
curent continuu de întrerupere	6,7 A
clasa de protecție a izolației	F
consumul de putere la frana	13 W
constanța motorului	0,711 Nm/A
putere nominală motor	1.417 W
tensiune nominală DC	325 V
curent nominal motor	5 A
curent de varf	20 A
Simbol CE (vezi declaratia de conformitate)	conform directivei europene pentru echipamente cu tensiuni scăzute
temperatura de depozitare	-10 ... 60 °C
umiditatea relativă a aerului	max 90 %
tip de protecție	IP54
temperatura mediului	-40 ... 40 °C
aprobare	c UL us - Recognized (OL)
momentul de inertie total la antrenare	3,14 kgcm ²
momentul de oprire al franei	6 Nm
momentul de inertie al franei	0,54 kgcm ²
momentul de inertie al rotorului	2,6 kgcm ²
moment nominal de rotație	3,53 Nm
moment de rotație de varf	12,2 Nm
moment de rotație de repaus	4,74 Nm
încarcare axială admisibilă a arborelui	150 N
încarcare radială admisibilă a arborelui	300 N
greutate produs	5.240 g
tehnologie de racordare electrică	fisa