

# Conectores universales NECO

Hoja de datos

## Conexión de bus FBSD-KL

- Conector tipo zócalo para conexión de bus de campo




| Datos técnicos generales                  |  |
|---|--|
| Conexión eléctrica                        | Conector acodado tipo zócalo, borne roscado de 5 contactos |
| Tensión de funcionamiento [V DC]          | 24   |
| Carga de corriente [A]                    | 12   |
| Sección de la conexión [mm <sup>2</sup> ] | 0,2 ... 2,5  |
| Tipo de fijación                          | 2 tornillos M2,5x12  |
| Posición de montaje                       | Indistinta   |
| Clase de protección                       | IP20   |

| Materiales     |                          |
|----------------|--------------------------|
| Contacto crimp | Bronce dorado            |
| Cuerpo         | Poliamida (color: negro) |

| Condiciones de funcionamiento y del entorno |             |
|---|-------------|
| Temperatura ambiente [°C]                   | -5 ... +50  |
| Temperatura de almacenamiento [°C]          | -20 ... +70 |

## Dimensiones Datos CAD disponibles en → [www.festo.com](http://www.festo.com)



| Referencias  |          |         |                |
|--|----------|---------|----------------|
| Conexión eléctrica   | Peso [g] | Nº art. | Tipo           |
| Conector acodado tipo zócalo, borne roscado de 5 contactos | 20       | 525635  | FBSD-KL-2x5POL |