

sensore di finecorsa SIEF-M30NB-NS-S-L-WA

Codice prodotto: 538304 Prodotto in esaurimento

Con connettore, montaggio semi-schermato
Tipo in esaurimento. Fornibile fino al 2025. Per alternative di prodotto,

vedere il Support Portal.





FESTO

Foglio dati

Caratteristica	Valore
Forma	Rotonda
Conforme alla norma	EN 60947-5-2
Omologazione	RCM Mark
	c UL us - Listed (OL)
Marchio CE (vedi dichiarazione di conformità)	Ai sensi della direttiva CE sulla compatibilità elettromagnetica
Principio di misurazione	Induttivo
Distanza di commutazione nominale	20 mm
Distanza di commutazione assicurata	16,2 mm
Fattori di riduzione	Alluminio = 1,0
	Acciaio inossidabile St 18/8 = 1,0
	Rame = 1,0
	Ottone = 1,0
	Acciaio St 37 = 1,0
Temperatura ambiente	-30 85 °C
Precisione di ripetizione	0,4 mm
Uscita di commutazione	NPN
Funzione elemento di commutazione	Contatto Normalmente Aperto
Isteresi	0,6 3 mm
Frequenza di commutazione max., CC	1.500 Hz
Corrente di uscita max.	200 mA
Caduta di tensione	ζ= 1,8 V
Resistenza ai cortocircuiti	Ciclica
Intervallo tensione d'esercizio CC	10 30 V
Ondulazione residua	10 %
Corrente a vuoto	<= 15 mA
Protezione contro l'inversione di polarità	Per tutti le connessioni elettriche
Connessione elettrica	3 poli
	Fixcon
	M12x1
	Connettore maschio
Taglia	M30
Fissaggio	Con controdado
Coppia di serraggio	75 Nm
Montaggio	Parzialmente schermato
Peso	106 g
Materiale del corpo	Ottone
	PBT
	Con rivestimento in PTFE
Indicatore stato di commutazione	LED giallo
Grado di protezione	IP67
Insensibilità ai campi magnetici	Campo magnetico CC e ca
Classe di resistenza alla corrosione CRC	0 - nessuno stress da corrosione